

Reset del Termometro Digitale per la Misurazione di Massima e Minima su più Giorni

Guida da campo

Obiettivo

Effettuare il reset del *termometro digitale per la misurazione su più giorni* per stabilire un orario di reset, che servirà come tempo d'inizio e di fine per gli intervalli di 24 ore nei quali lo strumento registra le temperature massime e minime.

Nota: il reset va fatto solo all'inizio dell'utilizzo del termometro o quando si cambiano le batterie o se l'ora di reset è più lunga dell'ora solare locale.

Cosa serve:

- Penna o chiodo
- Foglio Dati Calibrazione e Reset del Termometro Digitale Massime/Minime*
- Un orologio preciso o un altro dispositivo per la misurazione del tempo

Sul Campo

1. Determinare un'appropriata ora di reset che corrisponda all'ora media del mezzogiorno solare della vostra zona. E' importante che l'ora di reset sia entro un'ora dal mezzogiorno solare locale per ogni giorno in cui sarà effettuata la misurazione. Se ciò non è possibile, dovrà essere scelta un'altra ora di reset e dovrà essere resettato lo strumento.
2. Recarsi presso l'alloggio dello strumento (la capannina) un po' prima dell'ora di reset, aprirlo e sollevare la copertura del termometro digitale
3. Il più vicino possibile all'ora del reset, premere e rilasciare il pulsante come da figura usando un chiodo o la punta di una penna
4. Il display digitale lampeggerà rapidamente e inizierà a leggere la temperatura corrente. Lo strumento è ora resettato. Registrare l'ora precisa nella sezione *Ora di Reset del Foglio Dati Calibrazione e Reset del Termometro Digitale Massime/Minime*. Questa è la vostra ora di reset.
5. Riportare a GLOBE la data e l'ora del reset sia in ora locale che universale (UT).